

MONTÁŽNÍ NÁVOD PRO SVÍTIDLA TYPU HOUND-MAG-LED

Svítlidla HOUND-MAG-LED jsou pohledová LED svítidla se stupněm krytí IP65.

Postup montáže svítidla

1. Vyndejte svítidlo z transportního obalu.
2. Pomocí přísavky na sklo vyjměte tahem sklo ze tělesa svítidla (sklo je uchyceno pomocí magnetů)
3. Povolte šrouby držící chladič s LED moduly a vyjměte jej, držící lanka rámečku k lemu svítidla.
4. Protáhněte napájecí kabel skrz pryžovou průchodku a připevněte svítidlo k podkladu.
5. Zapojte napájecí kabel do přívodní svorkovnice následovně:

HOUND-MAG-LED

na svorku L	- fázový vodič
na svorku N	- nulový vodič
na svorku	- ochranný vodič

6. Do každého pólu svorkovnice lze připojit dva vodiče s průřezem 0,5 – 2,5mm².
7. Dbejte na správné odizolování (8 – 9 mm) a zasunutí vodiče do svorkovnice.
8. Vložte chladič s LED moduly a přitáhněte šrouby.
9. Nasadte sklo na svítidlo, zkontrolujte, zda sklo sedí po celém obvodu.

Upozornění pro montáž svítidla HOUND-MAG-LED

**Při montáži svítidla, je třeba dodržovat bezpečnost ESD za použití hodných pomůcek !
Nedotýkat se LEDky !**

Upozornění pro montáž zápusťných svítidel HOUND-MAG-LED

Na svítidle jsou umístěny neodymové magnety, které mohou ovlivňovat funkci kardiostimulátorů, proto jeho nositelé udržujte dostatečný odstup od těchto magnetů.

Při nedodržení montážního návodu výrobce neručí za případné vzniklé škody!

Svítlidlo smí na elektrickou síť připojovat pouze osoba s odpovídající kvalifikací dle platné vyhlášky o odborné způsobilosti v elektrotechnice.

Výrobce je zařazen do systému zpětného odběru elektrozařízení a elektroodpadu dle platných vyhlášek a nařízení.

Výrobce je zařazen do systému zpětného odběru a recyklace obalů firmy EKO-KOM. (EK-F06070058)

Při nedodržení montážního návodu výrobce neručí za případné vzniklé škody!

Údržba:

Konstrukce svítidla nevyžaduje zvláštní údržbu. Znečištěné těleso omyjeme vlažnou vodou s přídavkem saponátového čisticího prostředku.



MOUNTING INSTRUCTION FOR SERIES HOUND4-MAG-LED

Series HOUND-MAG-LED are luminaires made for mounting into ceilings, IP65.

Mounting

1. Remove the luminaire from the shipping container.
2. Using a glass suction cup, pull the glass out of the luminaire housing (the glass is attached with magnets)
3. Loosen the screws holding the heat sink with the LED modules and remove it, holding the frame cables to the edge of the luminaire.
4. Pull the power cord through the rubber grommet and secure the luminaire to the substrate.
5. Plug the power cord into the supply terminal as follows:

HOUND-MAG-LED

on terminal L	- phase conductor
on terminal N	- neutral conductor
on terminal	- protective conductor

6. On each pole of terminal block can be connected two conductors in cut 0,5 – 2,5mm².
7. Attend on correct stripping (8 – 9 mm) and connection on terminals.
8. Insert the heat sink with LED modules and tighten the screws.
9. Place the glass on the luminaire, check that the glass is sitting all the time.

Warning for mounting of series HOUND-MAG-LED

**When the lighting installation, you should follow ESD safety aids worth using!
Do not touch LED !**

Warning for mounting series HOUND-MAG-LED

Lighting fixture contains neodymium magnets, which can affect pacemaker function. Pacemaker users should keep distance from the magnets.

The fixtures can be connected to the electric network by authorised persons only according to valid regulations

The fixture can be installed by authorised person only.

Producer included into EKO-KOM (EK-F06070058) recycling system.

In case of instruction non-performance producer can not be responsible for relevant damages caused !

Maintenance :

Construction does not need any special maintenance. It can be cleaned with water and damp duster with detergent add.

