


Technické podmínky montáže svítidel řady CORSO

Svítidla CORSO jsou zářivková nebo žárovková svítidla. Jsou určena pro osvětlování vnitřních prostorů.

Montáž svítidel

1. Vyndejte svítidlo z transportního obalu.
2. Oddělte kryt od tělesa svítidla pootočením límce.
3. Protáhněte napájecí kabel skrz pryžovou průchodku.
4. Upevněte těleso svítidla na nosný podklad pomocí dvou šroubů. Pod hlavu šroubu patří lisovaná podložka \varnothing 5 mm a gumová podložka.
5. V případě montáže 1x60W/E27 protáhněte odizolované vodiče přívodního kabelu přiloženými silikonovými trubičkami a zapojte do přívodní svorkovnice na objímce zdroje. Dbejte, aby silikonová trubička byla po celé délce vodiče. U svítidla s třídou izolace I zapojte ochranný vodič pod šroub označený značkou
6. V případě montáže zářivkových variant zapojte napájecí kabel do přívodní svorkovnice následovně:

na svorku L1	- fázový vodič
na svorku N	- nulový vodič
na svorku 	- ochranný vodič

Dbejte na správné odizolování (8 – 9 mm) a zasunutí vodiče do svorkovnice.

Do každého pólu svorkovnice lze připojit dva vodiče s průřezem 0,5 – 2,5mm².

7. Do objímky zdroje nasadte příslušný zdroj a mírným tlakem, popř. pootočením jej zajistěte.
8. Nasadte optický kryt na těleso tak aby výstupky na límci zapadly do otvorů v tělese a pootoče límcem ve směru hodinových ručiček. Správná poloha je dosažena po zacvaknutí výstupků na límci.

Upozornění pro montáž svítidel CORSO

Svítidlo smí na elektrickou síť připojovat pouze osoba s odpovídající kvalifikací dle platné vyhlášky o odborné způsobilosti v elektrotechnice.

Výrobce je zařazen do systému zpětného odběru elektrozařízení a elektroodpadu dle platných vyhlášek a nařízení.

Výrobce je zařazen do systému zpětného odběru a recyklace obalů firmy EKO-KOM. (EK-F06022453)

Při nedodržení montážního návodu výrobce neručí za případné vzniklé škody!

Údržba svítidla:

Konstrukce svítidla nevyžaduje zvláštní údržbu. Při znečištění tělesa nebo optického krytu je omyjeme vlažnou vodou s přidávkem saponátového čistícího prostředku.




Technical conditions for mounting series CORSO

The lighting fixtures series CORSO can be used with fluorescent lamps or incandescent lamps for lighting of indoor areas.

Mounting

1. Take the fixture from transport packing.
2. Open cover of the fixture by turning of collar.
3. Lead supply cable through rubber cable gland.
4. Install the fixture on the base by means of two screws. Under the head of screw must be used stamped pad \varnothing 5 mm and rubber pad.
5. In case of mounting 1x60W/E27 get stripped conductors of supply cable through enclosed silicone tubes and connect to feeding terminal blocks on lampholder. Attend to whole length of silicone tube used. In case of isolation class I connect protective conductor under signed screw
6. For fluorescent versions connect supply cable to feeding terminal block as followed :

on connector L1	- phase conductor
on connector N	- neutral conductor
on connector 	- protective conductor

Attend to correct stripping (8 – 9 mm) and connection on terminals. To each pole of terminal block can be connected two conductors in cut 0,5 – 2,5mm².

7. Equip with lamp according type of the fixture and lock in operating position.

8. Close the fixture with optical cover and turn with collar in the direction of watch-hands motion for correct position.

Warning for mounting series CORSO

The fixtures can be installed by authorised persons only according to valid regulations.

Producer is included in recycling system provided by EKO-KOM company (EK-F06022453)

Producer does not take the responsibility for eventual damage in case of mounting instruction default!

Maintenance :

Construction of the lighting fixtures does not need any special maintenance. Clean polluted housing by tepid water with added detergent .

