

## MONTÁŽNÍ NÁVOD PRO SVÍTIDLA TYPU BRIARD, MULTIBRIARD

Svítlidla BRIARD, MULTIBRIARD-Em jsou zářivková svítidla, určená pro montáž do světelných řad. Používají se k osvětlování interiérů, jako jsou např. montážní haly, výrobní haly, obchodní domy, chodby apod.

### Postup montáže svítidla

1. Vyndejte svítidlo z transportního obalu.
2. Otočením západek uvolněte reflektor a oddělte ho od tělesa svítidla.
3. Zacvakněte objímky zářivek do reflektoru.
4. U typu svítidla s přidavným reflektorem připevněte reflektor k nosné liště svítidla pomocí samopřezných šroubů 3,9x9,5. U svítidla s mřížkou připevněte nosič mřížky k nosné liště svítidla pomocí šroubů a matic M4.
5. Vložte startéry (není součástí balení) do objímek startérů a pootočením je zafixujte.
6. Protáhněte napájecí kabel skrz pryžovou průchodku.
7. Pomocí vrutů a hmoždinek (nejsou součástí balení) připevněte svítidlo na strop osvětlovaného prostoru nebo ho zavěste pomocí lankových závěsů.
8. Zapojte napájecí kabel do přívodní svorkovnice následovně:

BRIARD		MULTIBRIARD	
na svorku L	- fázový vodič	na svorku L1	- vodič dobíjecí fáze
na svorku N	- nulový vodič	na svorku L2	- vodič spínané fáze
na svorku ⊕	- ochranný vodič	na svorku N	- nulový vodič
		na svorku ⊖	- ochranný vodič

Do každého pólu svorkovnice lze připojit dva vodiče s průřezem 0,5 – 2,5 mm<sup>2</sup>.  
Dbejte na správné odizolování (8 – 9 mm) a zasunutí vodiče do svorkovnice.

9. Zajistěte reflektor pootočením západek.
10. Nasadte lineární zářivky (nejsou součástí balení) do objímek zářivek a pootočte s nimi do zaaretované polohy. V případě svítidla s mřížkou musíte nejprve vyjmout mřížku z nosiče a až poté nasadit zářivky.

### Upozornění pro montáž svítidel BRIARD, MULTIBRIARD

Svítlidlo smí na elektrickou síť připojovat pouze osoba s odpovídající kvalifikací dle platné vyhlášky o odborné způsobilosti v elektrotechnice.

Výrobce je zařazen do systému zpětného odběru elektrozařízení a elektroodpadu dle platných vyhlášek a nařízení.

Výrobce je zařazen do systému zpětného odběru a recyklace obalů firmy EKO-KOM. (EK-F06022453)

Při nedodržení montážního návodu výrobce neručí za případné vzniklé škody!



U svítidla MULTIBRIARD smí být baterie ve svítidle nahrazena pouze baterií stejného typu nebo parametrů!!

### Údržba:

Konstrukce svítidla nevyžaduje zvláštní údržbu. Znečištěné těleso omyjeme vlažnou vodou s přidávkem saponátového čistícího prostředku.

## MONTÁŽNÍ NÁVOD PRO SVÍTIDLA TYPU BRIARD, MULTIBRIARD

Svítlidla BRIARD, MULTIBRIARD-Em jsou zářivková svítidla, určená pro montáž do světelných řad. Používají se k osvětlování interiérů, jako jsou např. montážní haly, výrobní haly, obchodní domy, chodby apod.

### Postup montáže svítidla

1. Vyndejte svítidlo z transportního obalu.
2. Otočením západek uvolněte reflektor a oddělte ho od tělesa svítidla.
3. Zacvakněte objímky zářivek do reflektoru.
4. U typu svítidla s přidavným reflektorem připevněte reflektor k nosné liště svítidla pomocí samopřezných šroubů 3,9x9,5. U svítidla s mřížkou připevněte nosič mřížky k nosné liště svítidla pomocí šroubů a matic M4.
5. Vložte startéry (není součástí balení) do objímek startérů a pootočením je zafixujte.
6. Protáhněte napájecí kabel skrz pryžovou průchodku.
7. Pomocí vrutů a hmoždinek (nejsou součástí balení) připevněte svítidlo na strop osvětlovaného prostoru nebo ho zavěste pomocí lankových závěsů.
8. Zapojte napájecí kabel do přívodní svorkovnice následovně:

BRIARD		MULTIBRIARD	
na svorku L	- fázový vodič	na svorku L1	- vodič dobíjecí fáze
na svorku N	- nulový vodič	na svorku L2	- vodič spínané fáze
na svorku ⊕	- ochranný vodič	na svorku N	- nulový vodič
		na svorku ⊖	- ochranný vodič

Do každého pólu svorkovnice lze připojit dva vodiče s průřezem 0,5 – 2,5 mm<sup>2</sup>.  
Dbejte na správné odizolování (8 – 9 mm) a zasunutí vodiče do svorkovnice.

9. Zajistěte reflektor pootočením západek.
10. Nasadte lineární zářivky (nejsou součástí balení) do objímek zářivek a pootočte s nimi do zaaretované polohy. V případě svítidla s mřížkou musíte nejprve vyjmout mřížku z nosiče a až poté nasadit zářivky.

### Upozornění pro montáž svítidel BRIARD, MULTIBRIARD

Svítlidlo smí na elektrickou síť připojovat pouze osoba s odpovídající kvalifikací dle platné vyhlášky o odborné způsobilosti v elektrotechnice.

Výrobce je zařazen do systému zpětného odběru elektrozařízení a elektroodpadu dle platných vyhlášek a nařízení.

Výrobce je zařazen do systému zpětného odběru a recyklace obalů firmy EKO-KOM. (EK-F06022453)

Při nedodržení montážního návodu výrobce neručí za případné vzniklé škody!



U svítidla MULTIBRIARD smí být baterie ve svítidle nahrazena pouze baterií stejného typu nebo parametrů!!

### Údržba:

Konstrukce svítidla nevyžaduje zvláštní údržbu. Znečištěné těleso omyjeme vlažnou vodou s přidávkem saponátového čistícího prostředku.